

SONY- ERICSSON Z1010

CONFIGURAZIONE WAP GPRS

1) Creazione dell'account WAP GPRS

Andare sul **Menu** principale, scegliere la voce **Connettività** e premere il tasto **Seleziona**.

Scorrere fino ad evidenziare la voce **Comunicazione dati** e premere il tasto **Seleziona**.

Scegliere la prima voce **Account dati** e premere il tasto **Seleziona**.

Scegliere la prima voce **Nuovo account** e premere il tasto **Aggiungi**.

Come **Tipo account** scegliere **Dati PS** e premere il tasto **Seleziona**.

Per ogni parametro di impostazione richiesto, inserire il valore corrispondente come evidenziato di seguito e premere **Seleziona**:

Nome:	LIBERO WAP GPRS
Nome APN:	wap.wind
ID utente:	wind
Password:	wind

Evidenziare la voce **Salvare?** e premere **Seleziona**. L'apparire del messaggio "**Nuovo account GPRS creato**" darà conferma della avvenuta configurazione.

Premere il tasto indietro fino a tornare alla schermata principale.

2) Creazione del profilo GPRS WIND

Andare sul **Menu** principale, scegliere la voce **Connettività** e premere il tasto **Seleziona**.

Scorrere fino ad evidenziare la voce **Impostazioni Internet** e premere il tasto **Seleziona**.

Evidenziare la voce **Profili Internet** e premere il tasto **Seleziona**.

Scegliere la prima voce **Nuovo profilo** e premere il tasto **Aggiungi**.

Per ogni parametro di impostazione inserire il valore corrispondente come evidenziato di seguito e premere **Seleziona**:

Nome:	LIBERO WAP GPRS
Connetti con:	LIBERO WAP GPRS

Premere il tasto **Salva**. L'apparire del messaggio "**Nuovo profilo creato**" darà conferma dell'avvenuta configurazione.

Evidenziare dal menu **Profili Internet** il gruppo **LIBERO WAP GPRS** e premere il tasto **Altro**.

Evidenziare la prima voce **Impostazioni** e premere il tasto **Seleziona**.

Inserire i parametri richiesti come evidenziato di seguito:

Connetti con:	LIBERO WAP GPRS
Modalità Internet:	WAP
Indirizzo IP:	212.245.244.100
Sicurezza:	Disattivato
Nome utente:	wind
Password:	wind

Premere il tasto **Salva**.

Evidenziare dal menu **Profili Internet** il gruppo **LIBERO WAP GPRS** e premere il tasto **Altro**.

Scorrere fino ad evidenziare la voce **Avanzate** e premere il tasto **Seleziona**.

Evidenziare la prima voce **Cmb home page** e premere **Seleziona**.

Inserire i parametri richiesti come evidenziato di seguito:

Nome: LIBERO WAP GPRS
URL: <http://mobile.libero.it>

Premere il tasto **Salva**.

Premere il tasto indietro per tornare al menu **Profili Internet**.

Evidenziare il profilo LIBERO WAP GPRS e premere il tasto **Seleziona**.

Premere il tasto Indietro fino a tornare alla schermata principale.

A questo punto il telefono è configurato per la connessione WAP